

Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD R2 CX

Текущая версия – 2.2

Новое ПО содержит ряд доработок и улучшений.

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить со спутника

1. Зайдите в **Меню** и перейдите в раздел **«Установки» – «Обновление ПО по OTA» – «DVBS OTA»**.
2. Установите следующие параметры:

Для пакета Телекарта Восток (спутник Express-AM5)

Приемоответчик – **11665 V 38400**

Загрузить PID – **1003**

3. Выберите **«Начать»**. Появится служебный экран с индикацией процесса обновления. Дождитесь окончания процесса.
4. После обновления рекомендуется произвести сброс устройства к заводским настройкам и заново произвести поиск каналов. Обратите внимание, что в этом случае пользовательские списки каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Обновить через USB

ПО для приёмника EVO 09 HD R2 (Conax) ZIP

http://static.telekarta.tv/v22_h6_OE_CNX_8_64_r114_T-EVO-09-HDr2.zip

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.
2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем перейдите в меню приёмника **«Установки» — «Обновление через USB»**.
3. В строке **«Режим обновления»** выберите параметр **«AllCode»** и убедитесь, что в следующей строке отображается название файла с ПО.
4. Выберите **«Начать»** и подтвердите действие кнопкой **ОК**. На экране появится служебное меню с индикацией процесса обновления.
5. После обновления приёмник перезагрузится и вернет на страницу выбора пакета. Выберите соответствующий пакет и выполните поиск каналов. Обратите внимание, при обновлении оборудования, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Предыдущая версия (1.3). Загрузка по USB

[ПО для приёмника EVO 09 HD R2 \(Conax\) RAR](#)

[ПО для приёмника EVO 09 HD R2 \(Conax\) ZIP](#)