

Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD R3 CX

V 105 содержит мелкие доработки и исправления.

После обновления ПО в профиле «Телекарта HD» будут по умолчанию установлены частоты спутника «Экспресс-80». После сброса на заводские настройки, выполнить поиск каналов можно будет автоматически, просто выбрав нужный пакет.

Если вы настроены на спутник «Экспресс AM5» в позиции 140° в.д. и используете пакет «Телекарта Восток», необходимости в данном обновлении нет.

ВНИМАНИЕ! Прошивка предназначена только для модели **EVO 09 HD r3**.

В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить со спутника

1. Зайдите в **Меню** и перейдите в раздел **«Настройка» – «OTA Обновление»**.
2. Установите следующие параметры:

Для пакета Телекарта HD

Частота	11543
Символьная скорость	45000 KS/s
Поляризация	H
PID скачивания	1027

Для пакета Телекарта Восток

Частота	11665
Символьная скорость	38400 KS/s
Поляризация	V
PID скачивания	1027

3. Выберите **«Начать»**. Появится служебный экран с индикацией процесса обновления. Дождитесь окончания процесса.
4. После обновления рекомендуется произвести сброс устройства к заводским настройкам и заново произвести поиск каналов. Обратите внимание, что в этом случае пользовательские списки каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Загрузка по USB

Файл ПО https://static.telekarta.tv/EVO09HDR3CX.v1_05_09092022.bin.zip

1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.

2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем перейдите в меню приёмника **«Настройка» — «Обновление прошивки»**.
3. В строке «Режим обновления» выберите параметр **«Полный образ»** и убедитесь, что в следующей строке отображается название файла с ПО.
4. Выберите **«Начать»** и подтвердите действие кнопкой **ОК**. На экране появится служебное меню с индикацией процесса обновления.
5. После обновления необходимо произвести сброс к заводским установкам и заново произвести поиск каналов.
Обратите внимание, после обновлении прошивки и сброса к заводским настройкам, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Предыдущая версия. Загрузка по USB

Версия 104 https://static.telekarta.tv/EVO09HDR3CX.v104_08_07_22.bin.zip

Версия 103 https://static.telekarta.tv/EVO09HDR3CX.v103_final_factory_4.zip